

地球に優しく・明るい未来

LED充電式投光器

(商品番号YC-02W)

もっとお得に！
当社直営オンラインショップ
アクセスはこちら⇒
www.goodtoku.com



www.goodgoods.co.jp

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8
TEL:072-447-8536
FAX:072-447-8537
E-mail:info@goodgoods.co.jp

ページ①

【ご使用前に必ずお読みください】

- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。
- この取扱説明書は大切に保管して下さい。
- 初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。


■仕様

品名	充電式LED投光器 折り畳み式 マグネット付き
品番	YC-02W
JAN	4571461861418
消費電力	20W
全光束	2500lm
調光機能	HIGH/LOW/SOS/フラッシュ(4段階)
発光色	昼光色(6000~6500K)
光源数	COBタイプチップ×1個
照射角度	120°
連続点灯時間	HIGH:約3時間 LOW:約6時間
充電時間	約4~5時間
バッテリー	内蔵式バッテリー(3.7V 4400mAh)
電池寿命	充放電サイクル回数:約500回
充電電源	AC100V~240V 50/60Hz兼用
USB出力	5V 1A
角度調整	前後約180°
防水等級	IP65(生活防水仕様)
サイズ	約W171.6*H126.8*D45.9mm
重量	約0.45kg
材質	ABS樹脂+PC
ボディカラー	黒+黄色
作業温度	充電時:0~45°C 作業時:-10~50°C
保管温度	-5~35°C
セット内容	投光器本体、充電器、取扱説明書、保証書


取扱説明書

ページ②

各部の名称と使い方



■サイズ図面 (mm)




●スイッチの操作方法

4種類の点灯パターン切替

ハイモード→ローモード→SOSモード→フラッシュモード

スイッチを押すと、点灯・消灯・点灯パターンを切り替えます。

※段階的に点灯パターンを選択します。



●残容量確認の方法

バッテリー残量は、LEDの点灯具合で確認できます。


- 全てのランプが点灯 → 75%~100%
- 赤①・黄②・緑③ランプ点灯 → 50%~75%
- 赤①・黄②ランプ点灯 → 25%~50%
- 赤①ランプ点灯 → 5%~25%
- 赤ランプ点滅→ほとんど空の状態を表しています。



※指示ランプは正しく作動できない場合もございます。ランプではなく、充電時間を目安としてください。

●照射角度の調整

- スタンド部を前後に動かし、照射方向を調整する。
- ※可動範囲以上に無理な力で動かさないでください。




●充電状態の表示:

■バッテリー残量計ランプ


- 充電中 赤点滅
- 赤点灯
- 黄点滅
- 黄点灯
- 緑点滅
- 充電完了 緑点灯(全点灯)



●付属品



ライト本体




AC充電器

■故障かな？

症状	原因・処置
点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ●スイッチのON・OFFの状態を確認してください。 ●充電不足 ⇒バッテリーを、満充電にしてください。
充電しない。	<ul style="list-style-type: none"> ●ACアダプターが、電源に接続されていない。 ⇒電源コンセントに、接続してください。 ●電源ブレーカーが切れている。 ⇒電源ブレーカーを入れてください。 ●ACアダプターの不良(充電ランプの不点灯) ⇒もう一つの充電器で確認してください。


●マグネット機能

N45マグネット×3個搭載していますので、鉄骨やスチール棚・机などに貼り付けられます。



●充電方法

- ①防水カバーを外す。
- ②AC充電器の接続コネクターを、投光器にある充電口に差し込む。
- ③AC充電器のプラグを家庭用コンセントに差し込む。



●USB出力

スマートフォンなどの緊急用モバイルバッテリーとして使用できます。

- ①先にUSBケーブルの端子をモバイル端末などに接続してください。
- ②次は、反対側のUSB端子をライト裏面のUSB出力口に接続してください。

※必ず上記の順番に従って行ってください。USB充電ケーブルは別売りです。

安全上のご注意 必ずお守りください

■投光器について

- 商品には多少の個体差があります。
- 充電時間や点灯時間には、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承ください。
- ・LEDライトの光を、直視しないでください。
- 目を痛めたり、目に悪影響をおぼす恐れがあります。
- ・本体の分解・修理・改造は、しないでください。
- ・異常動作、加熱、発火、感電など、事故の原因となります。
- ・本体が異常に熱い、異音・異臭がある、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
- ・本製品は、大切に取り扱ってください。

落下、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。

- ・点灯中に、布やカバーなどで覆わないでください。
- 発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・使用後は必ず消灯させること。
- ・本製品は、完全防水仕様ではありません。水中や豪雨の中では、使用しないでください。
- ・汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤(中性)を布に含ませてふき取ってください。
- ・本製品は板設用です。施設照明用途には使用しないでください。

■バッテリーについて

- ・本製品には、リチウムイオンバッテリーが搭載されています。
- リチウムイオンバッテリーの使用寿命は、使用方法や環境が大きく影響します。頻繁な充電や、過充電・過放電を繰り返さないようご注意ください。
- ・バッテリーは使用しない状態でも少しずつ放電していきます。ご使用前、ご使用後は、必ず充電してください。

※放電状態で放置していると過放電となり、バッテリーが劣化して充電ができなくなります。1ヶ月に一回、バッテリーの状態を確認し、半分ほど充電した状態を保ちながら保管してください。

・バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。

・バッテリーを充電する時は、事前に放電したり使い切る必要はありません。

・充電中や使用中は、バッテリーが温かくなることがあります、異常ではありません。

・低温または高温の場所で充電すると十分に充電ができなかったり、バッテリーの劣化に繋がる場合があります。

・規定の電源で充電してください。他の電圧での充電は止めください。

他の電圧での充電は、重大な事故の原因となり、非常に危険です。

・付属の充電アダプター以外では、充電しないでください。

充電不良や、バッテリーの発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。

・充電中は、絶対に点灯させないでください。

バッテリーへの負荷が大きくなり、発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。

・充電に適した温度は0~45°Cです。

0°C以下、45°C以上になると、バッテリーが充電されない場合があります。

・1ヶ月以上は、長期保管となります。定期的に、点灯確認してください。

長期保管の際は、バッテリーを半分ほど充電した状態で保管してください。

・リチウムイオンバッテリーは、満充電で高温な場所に保管すると、劣化します。