

地球に優しく・明るい未来

# LED充電式投光器 (商品番号YC50)

もっとお得に！

当社直営オンラインショップ  
アクセスはこちら⇒⇒  
www.goodtoku.com



www.goodgoods.co.jp

〒597-0062 大阪府貝塚市澤433-2  
TEL:072-431-2218 072-468-8088  
FAX:072-431-2219  
E-mail:home@goodgoods.co.jp

## 取扱説明書

### ページ①

【ご使用前に必ずお読みください】

- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。
- この取扱説明書は大切に保管して下さい。
- 初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。

品名	LED ポータブル投光器 充電式
品番	YC50
JANコード	4571461860619
光源数	LEDチップ×1
全光束(明るさ)	5500lm
発光色	昼白色(6000~7500K)
照射角度	120°
点灯時間	約4~5時間(継続点灯時間)
消費電力	50W
入力電圧	AC85~265V DC12V/24V
電池容量	26400mAh(2200mAh*12)
充電時間	約8~9時間
充電指示ランプ	充電中：赤ランプ点灯；充電済み：緑ランプ ※充電指示ランプは、正しく作動していない場合もございます。 ランプではなく、充電時間を目安としてください。
重量	約3.2kg(本体のみ)
主な材質	アルミと強化ガラス
防水機能	IP65級防水(生活防水仕様)
サイズ	350×280×195mm
ボディカラー	黄色
作業温度	充電時:0~45℃;作業時:-20℃~60℃
保存環境温度	-20℃ ~ +70℃
セット内容	ライト本体;AC充電器 車載充電器;取扱説明書

### ページ②

各部の名称と使い方



### スイッチの操作方法

スイッチを押すと、ON・OFFに切り替えます。  
「○」の方：OFFになる。  
「-」の方：ONになる。



- ライト部を上下左右に動かし、照射角度を調整する。
- ※可動範囲以上に無理な力で動かさないでください。
- ※ライト部が固定できないときはネジを締めてください。

充電方法

充電口を開けてください。	アダプタを充電口に挿して、電源のコンセントに入れてください。

充電時間：約8～9時間

- ※充電指示ランプは、正しく作動していない場合もございます。
- ランプではなく、充電時間を目安としてください。
- ※初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。
- ※過充電・過放電保護機能付ておりますが、スイッチをONの状態でご長期放置すると過放電となり充電ができなくなる場合があります。

セット内容



■故障かな！？

症状	原因・処置
スイッチを入れても点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電力不足になる可能性がある。</li> <li>⇒10時間以上充電を行う。</li> <li>●充電器が不具合になっている。</li> <li>⇒もう一個の充電器で充電を行う。</li> </ul>

安全上のご注意

必ずお守りください

- 人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守り頂くことを説明しています。
- 商品には多少の個体差があります。
  - 充電時間や点灯時間には、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承下さい。
  - LED光源にはばらつきがあるため、光源ごとに発光色、明るさが若干異なる場合があります。
  - 発送時に点灯チェックを行っておりますが、まれに点灯不良がある場合がございます。その際は商品到着日より十日間以内に関り無償でご対応させていただきますのでお早めにご連絡をお願いします。
  - 初めてご使用の場合や長期間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。
  - 目に光を当て続けしないでください。目を痛める原因となります。
  - 水中での使用はしない。浸水などで故障の原因となります。
  - リチウムイオンバッテリーの使用寿命は、使用方法や環境が大きく影響します。頻繁な充電や、過充電・過放電を繰り返さないようご注意ください。
  - バッテリーは不使用時も微量の放電があります。長期間不使用の場合、定期的(月に一回)に点検して下さい。
  - バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。
  - バッテリーを充電する時は、事前に完全に使い切る必要はありません。
  - 充電中や使用中は、バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
  - 低温または高温の場所で充電すると十分に充電が出来ない事や、バッテリーの劣化に繋がる場合があります。
  - ライトを充電しながら使用は「NG」です。
  - ご使用前、ご使用後は、必ず充電してください。
  - ※放電状態で放置していると過放電となりバッテリーが劣化して充電ができなくなります。
  - 落下等「強い衝撃」を与えないでください。
  - 用途以外にはご使用ならさないでください。
  - 分解や改造は行わないでください。
  - 正しくセットされていない場合は水が浸入し、故障の原因となります。また水中では使えません。
  - 本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。
- お願い
- 電池は消耗品です。
  - 水中で使用しないでください。(生活防水仕様)
  - 高所からの落下等、強い衝撃を与えないでください。
  - 汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤(中性)を布に含ませてふき取ってください。