

地球に優しく・明るい未来

LEDルミナスリンクライト

(品番：KT-W20RL)

もっとお得に！
当社直営オンラインショップ
アクセスはこちら⇒
www.goodtoku.com



株式会社 グッド・グッズ

www.goodgoods.co.jp

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

TEL:072-447-8536

FAX:072-447-8537

E-mail:info@goodgoods.co.jp

取扱説明書



商品の詳細・最新情報については、
当該QRコードをスキャンし、
弊社HPよりご確認ください。

自社ブランド商品の確立により製品への責任を重く受け止め、
自社工場及び販売店では様々な検閲を及ぼし信頼を築き、
アフターサービスや様々な品質管理システムの運用で消費者
の信頼に安心してご利用頂けるよう努めています。
地球に優しく、明るい未来

【点灯時の注意事項】

ローブライト同士が重なったり、触れ合った状態で点灯しないでください。
焼損・焦げ・破損・火災の原因となるおそれがあります。



本製品は仮設用の照明器具です。常設の照明器具として使用しないでください。
巻いたまま、ライン同士が重なった状態、または束ねた状態で使用しないでください。

ページ①

【ご使用前に必ずお読みください】

- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。
- この取扱説明書は大切に保管して下さい。

品名	LEDルミナスリンクライト
品番	KT-W20RL
JANコード	4571461864471
効率	240W (12W/M)
色温度	昼光色 (6000K±10%)
光源数	SMD2835*288粒 (144*両面) ※1mあたり
明るさ	約28000LM
演色性	Ra80
入力電圧	AC100V
電源コード規格	2芯 2*0.75mm ² 長さ1.5m
防水等級	IP65 (生活防水) (連結部に防水パッキン・防水キャップを使用)
耐衝撃等級	IK10
複数連結	50mまで連結可能 (100V用)
使用温度	-25~45℃
材質	PVC (UL94規格 V-0難燃性) 蓄光仕様
本体サイズ	7mm*15mm 長さ20m(ライン本体のみ)
重さ	約3.5kg (ライン本体のみ)
セット内容	テープライト本体、取扱説明書、製品保証書、 簡易ロールドラム (収納用)


※浸水防止のため、連結部分は必ずしっかりと締め付けてください。

※LEDの特性上、同一型番の製品でも明るさや色色が異なる場合があります。


※複数連結した場合、消費電力は連結数により異なります。

ページ②

■各部の名称



■当社両面発光タイプの品番 複数連結可能




品番 連結可能本数


TP-W10M +3本まで

TP-W20M +1本まで

■ サイズ図面




■ 接続方法



■ 収納方法

- ・LEDライン本体を付属のリールドラムにしっかり巻き付けて保管してください。
- ・巻く際は強く引っ張りすぎないよう注意し、ケーブルの断線を防いでください。
- ・収納前には本体や接続部分に水分や汚れが付着していないか確認し、直射日光や高温多湿を避けて保管してください。
- ・内部への水の侵入を防ぐため、接続部分は確実に押し込み、締め付けた状態で収納してください。




■ 取付方法


- ・平行になるように設置し、たるんだり垂れ下がったりしないようにしてください。
- ・両面テープを使用する場合は、設置面に適したテープを選び、落下防止対策を行ってください。
- ・発光部に過度な負担がかからないよう注意してください。
- ・ネジや釘で固定しないでください。

【クリップやサドル等で固定する場合】

ローブライトが脱落・落下しないよう、しっかりと固定してください。




【吊り下げで使用する場合】




■ 複数連結時の接続方法


①LEDラインのオスとメスのコネクターのキー（切欠き）を合わせ、最後まで確実に押し込んで接続してください。



②カップリングナットをしっかりと締め付けてください。



③最後尾のコネクター用キャップのキー（切欠き）を合わせて閉め、カップリングナットで確実に締め付けてください。



⚠ 安全上の注意事項

誤った取り扱いや不適切な使用方法を行った場合、製品が正常に動作しないだけでなく、重大な事故や致命的な傷害を引き起こす危険性があります。使用前に必ず取扱説明書をよく読みいただき、十分に理解した上で使用してください。また、周囲の人々の安全を確保するために、以下の警告事項を必ずお守りいただきますようお願い申し上げます。

⚠ 警告

- ご使用の前に、リールドラムに巻かれているローブライトをすべて展開してください。巻いたままの状態で使用すると、過熱や製品寿命の短縮につながる恐れがありますので、十分ご注意ください。
- 本製品を破損させないようにご注意ください。ローブライトを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。破損した場合、ショートや火災の原因となります。
- 水や湿気の多い場所での使用を避けてください。本製品は完全防水仕様ではないため、水や湿気が多い環境で使用しないでください。水濡れによるショートや感電の危険があります。
- 取り扱い場所にご注意ください。落下の恐れや振動・強い衝撃のある場所、火気の近くや粉塵の多い場所、塩害地域での使用は避けてください。また、一般的な屋内環境でも、硫黄成分や塩素成分などの化学物質にさらされる場所では使用しないでください。
- 濡れた手で電源プラグに触れないでください。感電する恐れがあります。
- 電源プラグは必ずしっかりと差し込んでください。接続不良や接触不良により、ショートや火災、感電事故を引き起こす危険性があります。また、製品が正常に動作しない原因となります。